

ACTIVADOR 3M



CER-011

Descripción

Dispositivo activador que se encarga de enviar una señal electromagnética a los tags del sistema de control de errantes portados por los pacientes a controlar (CER-030) indicándoles que se encuentran en una zona controlada para que, de este modo, el tag envíe una señal de alarma al dispositivo de control y al sistema.

Mientras el tag (CER-030) se encuentre dentro del radio de acción del activador, el activador lo activará continuamente hasta que el errante salga de la zona.

El activador CER-011 se debe colocar siempre cercano a la zona que se desea controlar (puerta, pasillo, etc.) generalmente encima de la puerta a controlar mediante un soporte de montaje en pared/techo que incorpora

El CER-011 dispone de una distancia de activación máxima de 3m.

9430042

CER-011

Especificaciones

Frecuencia	125 kHz
Alimentación	12V/24V
Consumo	110 mA
Potencia radiada	<25mV
Temperatura de funcionamiento	20 De -20 a 55°C
Estanqueidad	IP66
Dimensiones	205 x 183 x 14 mm
Área de activación	3 m