

## AMPLIFICADORES PROGRAMABLES

### AP 8

Programación totalmente automática simplemente presionando un botón.  
Realiza de forma inteligente la configuración que mejor se adapta a cada instalación.  
8 filtros programables en UHF  
Hasta 7 canales por filtro (56 MHz)  
Opción de cancelación de banda LTE

| REFERENCIA                 | AP 8 |            |          |                |
|----------------------------|------|------------|----------|----------------|
| Código                     |      | 071007     |          |                |
| Entradas                   |      | BI/FM      | BIII/DAB | UHF            |
| Frecuencias                | MHz  | 47-108     | 174-230  | 470-790* / 862 |
| Pérdidas de retorno        | dB   | >10        | >10      | >10            |
| Ganancia                   | dB   | 27         | 25       | 50/35*         |
| Regulación                 | dB   | 20         | 20       | 20             |
| Máximo nivel de entrada    | dB   | 90         | 80       | 45/95          |
| Nivel de salida DIN 45004B | dBμV | 114        | 114      | 116            |
| Figura de ruido            | dB   | 9          | 4        | 7              |
| Selectividad (+ / -16 MHz) | dB   | -          | -        | >16            |
| Alimentación               | Vac  | 230 +/-10% |          |                |
|                            | Vdc  | 12/400 mA  |          |                |

\*790 MHz con LTE ON



INCLUIDA

### Programador PR AP

Permite modificar los parámetros seleccionados automáticamente por el amplificador.

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN         |
|--------|------------|---------------------|
| 072002 | PR AP      | Programador AP Easy |

