

AMPLIFICADORES PROGRAMABLES AP EASY

Programación totalmente automática simplemente presionando un botón.
Realiza de forma inteligente la configuración que mejor se adapta a cada instalación.
8 filtros programables en UHF
Hasta 7 canales por filtro (56 MHz)
Opción de cancelación de banda LTE

REFERENCIA	AP EASY					
Código						
Entradas		BI/FM	BIII/ DAB	UHF 1	UHF2	UHF 3
Frecuencias	MHz	47-108	174-230	470-862	470-862	470-862
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10		
Ganancia	dB	27	25	47/27*		
Regulación	dB	20	20	20		
Máximo nivel de entrada	dB	90	80	45/95		
Nivel de salida DIN 45004B	dBμV	114	114	118		
Figura de ruido	dB	9	4	7		
Selectividad (+ / -16 MHz)	dB	-	-	>16		
Alimentación	Vac	230 +/-10%				
	Vdc	12/400 mA				



INCLUIDA

Programador PR AP

Permite modificar los parámetros seleccionados automáticamente por el amplificador.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
072002	PR AP	Programador AP Easy

