

REF. 204

SPLITER 1 ENTRADA 2 SALIDAS CON PC



REPARTIDOR 2 SALIDAS

- 5-1000MHz
- PASO DE CORRIENTE (MÁX 1A 30V)
- 75Ω
- CONECTORES F
- BAJAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN

Características

Pérdidas de inserción (dB) 5 - 40 MHz	4
Pérdidas de inserción (dB) 40 - 1000 MHz	4,5
Aislam. Entre salidas (dB) 5 - 40 MHz	14
Aislam. Entre salidas (dB) 40 - 1000 MHz	22