

CABECERAS MULTIFUNCIÓN SERIE CM

Transmodulador TRIPLE

CM 3S-TC



Módulo TRIPLE. Gestión de hasta 3 transponders SAT de entrada y hasta 4 canales RF adyacentes de salida

Control de cada túner 13V/18V – 22 KHz – DiSEqC (A/B/C/D)

Salida COFDM / QAM programable

Remultiplexación flexible de servicios en cualquiera de los cuatro MUX de salida

Inserción LCN

SID remapping

Programación a través de software PC (CM management)

Control remoto integrado en cada módulo y gestionable desde la fuente FA 524 / CM PR

Referencia	CM 3S-TC
Código	082016
Entradas	
Número de entradas	3 (A, B, C) + 3 x LOOP
Frecuencia de entrada	950 – 2150 MHz
Nivel de entrada	43 – 83 dBμV
Ancho de banda	36 MHz
Tipo de modulación	QPSK – 8PSK
Telealimentación	13V / 18 V / 22 KHz / DiSEqC (A/B/C/D)
Salida	
Número de salidas	1 + loop-through (-1,5 dB)
Máximo nivel de salida	95 dBμV
Regulación de salida	20 dB (por software)
Frecuencia de salida	45 – 862 MHz
MUXES de salida	3 COFDM o 4 QAM (adyacentes)
Ancho de canal	7 MHz (VHF) / 8 MHz (UHF)
Modo modulación COFDM	2K
Constelación COFDM	QPSK / 16QAM / 64QAM
Constelación QAM	16, 32, 64, 128, 256 QAM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	> 35dB
Varios	
Programación	Software PC “CM management” a través de USB o cable Ethernet conectado a la fuente FA 524 o a CM PR
Alimentación	5 Vdc
Consumo	2,2 A + LNB
Margen de temperatura	0 – 40°



CM 3S-TC