



CÓDIGO		9130023				9130024			
MODELO		MU-341				MU-641			
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T							
Conexión		F hembra							
Entradas		9							
Salidas		9							
Salidas derivadas		8				16			
Rango de frecuencias	MHz	5-65	86-862	950-2500	2150-2500	5-65	86-862	950-2500	2150-2500
Atenuación de derivación	dB±TOL	18 ±1,0	11 ±2,0	-	-	19 ±1,0	11 ±2,0	-	-
Ganancia de derivación	dB	-	-	3 ±2,0	3 ±2,0	-	-	2 ±3,0	2 ±3,0
Ecualización de derivación	dB	-	14	11	-	-	14	13	-
Planitud en banda de derivación	dB	±3							
Nivel de salida en derivación	dBµV	-		100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		-		100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	
Ganancia de paso	dB	9 ±1,0	8,5 ±0,5	7,5 ±0,5		8 ±1,0	6 ±0,5	6,5 ±0,5	
Ecualización de paso	dB	1	3	4,5	-	1	3	4	-
Planitud en banda de paso	dB	±0,25							
Nivel de salida en paso	dBµV	119 DIN 45004B 116 (IMD ₃ -60 dB) 109 (IMD ₂ -60 dB) 106 (CTB-60 dB) 110 (CSO-60 dB) 106 (XMOD-60 dB)		114 (IMD ₃ -35 dB) 110 (IMD ₂ -35 dB)		116 DIN 45004B 113 (IMD ₃ -60 dB) 106 (IMD ₂ -60 dB) 106 (CTB-60 dB) 110 (CSO-60 dB) 106 (XMOD-60 dB)		111 (IMD ₃ -35 dB) 107 (IMD ₂ -35 dB)	
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV							
Desacoplo entre usuarios	dB	> 40 TV > 30 SAT							
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT							
Desacoplo troncal	dB	> 30 SAT/TV > 30 SAT/SAT							
Figura de ruido	dB	6,2 ±2,5		10 ±5,0		6,2 ±2,5		10 ±5,0	
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 13V $\overline{\overline{\cdot}}$ / 17V $\overline{\overline{\cdot}}$ 0/22KHz							
Pérdidas de retorno de entrada	dB	>20							
Pérdidas de retorno de salida	dB	>15							
Alimentación	V $\overline{\overline{\cdot}}$	7 ±0,5							
	mA	590							
Consumo desde el receptor	mA	50 ±2,0 (12..20V•)							
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65							
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45							
Índice de protección		IP 30							
Unidades por embalaje		1				5			
Peso embalaje	Kg	0,7				5			
Dimensiones embalaje	mm	245 x 160 x 35				312 x 190 x 255			