

WORK PA-120 APLIFICADOR MEGAFONIA



Potencia (RMS): 120 W.

Potencia (Peak): 180 W.

Entradas: 4 MIC, 1 CD, 1 AUX level.

USB/SD interfaz: formatos MP3 / WMA.

MIC (Impedancia/Sensibilidad): 250 ohm / 1 mV / -57.78 dBu.

LINE (Impedancia/Sensibilidad): 47k ohm / 100 mV / -17.78 dBu.

CD (Impedancia/Sensibilidad): 47k ohm / 500 mV / -3.80 dBu.

AUX (Impedancia/Sensibilidad): 47 kohm / 200 mV / -11.76 dBu.

Power IN (Impedancia/Sensibilidad): 47 kohm / 1 V / 2.21 dBu.

Music/Speech: 8 ohm /100 V.

Speech only: 100 V.

Tape: 4k7 ohm / 350 mV.

Salida de previo: 600 ohm / 1V.

Monitor: 8 ohm / 1W - 600 ohm / 1V.

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz +/- 3 dB.

EQ Control:

Graves:(+/- 10 dB) / 31 Hz - 180 Hz / Centre freq. 80 Hz.

Agudos:(+/- 10 dB) / 2k5 Hz - 20 kHz / Centre freq. 10 kHz.

S/N Ratio: >80 dB (Line), >60 dB (MIC).

THD: Less than 1% at 1kHz, rated power.

Chime: 2 tonos (tono 'Ding-dong' pre-comunicaciones).

Proridad: Tel./Emer. - MIC1-MIC2-MIC3-MIC4-AUX/CD-USB/SD.

Alimentación AC: 115 / 230 V - 50 / 60 Hz.

Alimentación DC: 24 V - 12 A.

Consumo: 270 W.

Dimensiones (AlxAnxPr): 483 x 88 x 300 mm.

Peso: 10 kg.